

Nástenný otočný ovládač 15A MX-01

Užívateľský manuál

Ovládač určený na montáž do inštalačnej krabice. Umožňuje vypnutie, zapnutie a precízne stmievanie svetla v 100 úrovniach.

Technické údaje www.ziarovky-led.sk

Výstupný prúd: 6A/kanál

Celkový výstupný prúd: 15A max.

Napájacie napätie: DC12-24V

Rozmery: 86x86x53mm

Hĺbka ovládača: 25mm

Rozteč montážnych otvorov: 60mm

Zapojenie

1. Na výstupné svorky označené OUTPUT pripojte LED pás.

Na + pripojte kladný pól, na - záporný pól.

2. Na vstupné svorky označené INPUT pripojte vodiče napájania.

Na + pripojte kladný pól, na - záporný pól.

3. Zapnite napájanie na vstupe INPUT.


Upozornenie

Pred zapnutím napájania skontrolujte pripojenie vodičov a polaritu. Používajte vodiče vhodného prierezu. Ovládač je určený do suchého prostredia.

INPUT		OUTPUT			
-	+	+	-	-	-

vstup DC

výstup LED



otočný gombík

Ovládanie

Zatlačením otočného gombíka sa svetlo vypne/zapne. Otáčaním do prava v smere hodinových ručičiek sa intenzita svetla zvýši. Otáčaním do ľava v protismere hodinových ručičiek sa intenzita svetla zníži. Vstavaný displej zobrazuje aktuálnu hodnotu intenzity svetla v úrovniach 1 - 100.



Alva Tech s.r.o., Masarykova 2, Košice
Vyrobené v Číne